

FX-8802 forrasztópáka N2




Csatlakoztatható az FX888 állomáshoz

Model: FX-8802


Teljesítmény: 65W / 26VAC
Földelési ellenállás: $<2\Omega$
Földelési potencial: $<2\text{mV}$
Hőmérséklet tartomány: 200-480°C
Vezeték hossz: 1,2m
Páka hossza: 190mm
Súly: 59g
ESD

Hegytípus: T18 széria (for N2 system)


Shape BC/C




T18-C05 Shape-0.5C
B3664 Nozzle assembly C




T18-C1 Shape-1C
B3664 Nozzle assembly C




T18-C2 Shape-2C
B3662 Nozzle assembly A




T18-C3 Shape-3C
B3663 Nozzle assembly B



T18-CF1 Shape-1CF
B3664 Nozzle assembly C
Tinned cut surface only




T18-CF2 Shape-2CF
B3662 Nozzle assembly A
Tinned cut surface only




T18-CF3 Shape-3CF
B3663 Nozzle assembly B
Tinned cut surface only

Shape B




T18-B Shape-B
B3662 Nozzle assembly A


Shape D




T18-D08 Shape-0.8D
B3662 Nozzle assembly A



T18-D12 Shape-1.2D
B3662 Nozzle assembly A




T18-D16 Shape-1.6D
B3663 Nozzle assembly B




T18-D24 Shape-2.4D
B3663 Nozzle assembly B

Shape I



T18-I Shape-I
B3664 Nozzle assembly C

Shape K



T18-K Shape-K
B3665 Nozzle assembly D